

CADDY QUIET SERIES

LOMBARDINI
A KOHLER COMPANY

YANMAR

GQ 13800 LTE




GQ 21800 LTE



STANDARD EQUIPMENT


- Cabina di insonorizzazione


- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio integrato
- Chiave di avviamento
- Quadro elettrico manuale
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermico, differenziale 0,03 A in opzione
- Batteria a 12V sui modelli con avviamento elettrico

| CADDY QUIET SERIES - LOMBARDINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|----------|---------|----------|-----------------------|-------|---|----------|------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|----------|----|-----|-----------|---------|
| MODEL | 50 Hz | | 60 Hz | | ENGINE TECHNICAL DATA | | | | | | | Standard panel | Automatic panel | Tank l | SIZES cm | | | Weight Kg | LWA (•) |
| | kVA max | kVA cont | kVA max | kVA cont | Starting | Brand |  | Cylinder | cm3 | HP (max) 3600 rpm | Cons. 75% (l/h) | | | | L | W | H | | |
| SINGLE - PHASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GQ5200YME | 4,4 | 4 | 4,8 | 4,4 | E | Y | L70AE | 1 | 296 | 6,7 | 0,9 | QM19 | QS32ATS | 20 | 85 | 61 | 63 | 175 | 94 |
| GQ5610LEM | 4,6 | 4,2 | 5,1 | 4,7 | E | L | 15LD350 | 1 | 349 | 7,5 | 1,2 | QM19 | QS32ATS | 20 | 85 | 61 | 63 | 175 | 94 |
| GQ7200YME | 6,3 | 5,5 | 7,2 | 6,5 | E | Y | L100AE-D | 1 | 406 | 10 | 1,4 | QM107 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 185 | 93 |
| GQ6620LME | 7 | 6,4 | 7,5 | 6,8 | E | L | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1,6 | QM107 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 200 | 94 |
| GQ9600LME | 9 | 8 | 11,5 | 10 | E | L | 25LD330 | 2 | 654 | 15,2 | 2,2 | QM107 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 200 | 93 |
| GQ11600LME | 11 | 10 | 13 | 11,5 | E | L | 25LD425 | 2 | 851 | 17,7 | 2,3 | QM107 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 220 | 93 |
| GQ13600LME | 13,3 | 12 | 16 | 15 | E | L | 12LD477 | 2 | 954 | 19 | 3,3 | QM107 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 310 | 96 |
| THREE - PHASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GQ5300YTE | 4,4 | 4 | 4,8 | 4,4 | E | Y | L70AE | 1 | 296 | 6,7 | 0,9 | QM21 | QS32ATS | 20 | 85 | 61 | 63 | 175 | 94 |
| GQ5810LET | 4,6 | 4,2 | 5,1 | 4,7 | E | L | 15LD350 | 1 | 349 | 7,5 | 1,2 | QM21 | QS32ATS | 20 | 85 | 61 | 63 | 175 | 94 |
| GQ7300YTE | 6,3 | 5,5 | 7,2 | 6,5 | E | Y | L100AE-D | 1 | 406 | 10 | 1,4 | QM307 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 190 | 93 |
| GQ6820LTE | 7,3 | 6,6 | 7,5 | 6,8 | E | L | 15LD440 | 1 | 406 | 10 | 1,4 | QM307 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 200 | 93 |
| GQ9800LTE | 9 | 8 | 11,5 | 10 | E | L | 25LD330 | 2 | 654 | 15,2 | 2,2 | QM307 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 205 | 93 |
| GQ11800LTE | 11 | 10 | 13 | 11,5 | E | L | 25LD425 | 2 | 851 | 17,7 | 2,3 | QM307 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 220 | 93 |
| GQ13800LTE | 13,3 | 12 | 16 | 15 | E | L | 12LD477 | 2 | 954 | 19 | 3,3 | QM307 | QS32ATS | 20 | 107 | 56 | 92 | 310 | 96 |
| GQ21800LTE | 21 | 18,5 | -- | -- | E | L | 9LD625/2 | 2 | 1248 | 28,5 | 4,9 | QM22 | QS32ATS | 48 | 145 | 80 | 106 | 400 | 96 |


Legend: Name* engine emissions compliant Eu stage II Name** engine emissions compliant Eu stage III A
 N= natural T= turbo (•) = Noise level compliant with European regulation 2000/14/CE

Note: technical data not binding





QM21



QM22



QS32 ATS

Tweet 0

Like Be the first of your friends to like this.

g+1